

Az **RX Multi egy Multifrekvenciás vevőegység**, mely képes számos ugró és fix kódos távnyitó kezelésére 300 Mhz és 868 Mhz működési frekvencia tartományon belül.

Kis méretű, és rendkívül könnyen kezelhető vevőegység, amely gyártók egész sorának távnyitóival kompatibilis, mint pl.: Hörmann, Nice, Marantec, Liftmaster, Sommer, Came stb..



### **Tulajdonságok.**

- 300 Mhz - 868 Mhz működési frekvencia
- 2 csatorna (2db Relé)
- AC/DC 9V-30V
- Relék terhelhetősége: 1A 120V
- 500 memóriahely
- Méretek: 56x46x20mm
- Működési hőmérséklet: -20°C-+50°C

### **Programozás**

A programozás előtt győződjön meg róla, hogy a vevőegység megfelelően van csatlakoztatva az áramforráshoz (24V, vagy ennél nagyobb feszültség esetén a jumpert a 2 és 3 tükére kell rakni).

1. A vevőegységen található DIP kapcsolósor segítségével állítsa be a használni kívánt távnyitó gyártói mintázatát.
2. Ezután nyomja meg a csatornához tartozó programozó gombot (S1, - S2) amíg a megfelelő piros LED kigyullad.
3. Majd a nyomja meg a társítani kívánt nyomógombot hosszan a távnyitón, amíg a vevőnek a csatornához tartozó piros LEDje sűrűn villogni kezd majd a relé kattánásával jelzi a sikeres tanulást.

### **Memória teljes törlése**

1. Nyomja és tartsa lenyomva, bármelyik programozó gombot (S1, - S2)
2. A piros LED kigyullad, majd 10 mp elteltével kialszik.
3. A gombot ekkor elengedheti, az összes távnyitó törlődött a vevő memóriájából