

V2, Vidue kompatibilis, univerzális GATE V4 távirányító adók programozása



Öntanuló ugrókódos, 433 Mhz-es távirányító adó amely a V2, Vidue távirányítók kiváltására alkalmas.

Az összes VIDUE távnyitót klónozza IMPORTŐRI kódtól függetlenül, és további vevőegységre való programozásra sincs szükség!
(csak meglévő távirányítóról tanul !)

Tanítás:

Először ellenőrizze, hogy a távirányítóban van e megtanult kód, vagy üres:

- Üres a gomb: Ha gombnyomásnál 1 másodpercig semmi, majd a LED 3 rövidet villan, azután nem világít.
- Programozott a gomb: Ha gombnyomásnál a LED folyamatosan világít.

A felprogramozott nyomógombra csak úgy lehet újra tanítani, ha előtte törlést végzünk!

Tanítás, kód átvétele másik távirányítóról:

A már működő adóval fordítsuk szembe a ÚJ GATE V4 adót, (kb. 1- 2 cm-re legyenek egymástól,) vagy illesszük őket össze nagyon közel egymáshoz!

1. A régi adón nyomjuk meg és tartjuk lenyomva azt a gombot, amit át akarunk tanítani az újra.
2. Az ÚJ GATE V4 adón nyomjuk meg és tartjuk lenyomva azt a gombot, amire tanítani szeretnénk.
Először az első gombbal kezdjük!
A LED 3 x röviden felvillan, majd rövid szünet azután ismét 3 x röviden felvillan, majd folyamatosan világít.

ekkor a tanítás kész!

Megjegyzés: Az ÚJ GATE V4 távadók meglévő rendszerek bővítésére, pótlására lettek tervezve.
Csak meglévő (működő) másik adóról tud tanulni.

Programozatlanul egy gyári tesztelő kód van benne, ebben az állapotban vevő egységre közvetlenül nem tanítható!

Törlés:

Az ÚJ GATE V4 adók **1-es és 2-es** („A” és a „B”) **gombjait egyszerre megnyomjuk és nyomva tartjuk,**
- a LED először nem világít, majd 3 x felvillan, ekkor

Az 1-es („A”) gomb **lenyomva marad,** a 2-es („B”) gombot elengedjük, majd 3-szor egymás után megnyomjuk.

Ha a törlés sikerült, akkor a LED ismét 3 x felvillan.

Ez az eljárás minden gombot töröl, a gombok egyenkénti törlésére nincs mód!