

Univerzális GATE távirányító adók programozása



Fix kódos, 433 Mhz-es FIX KÓDOLÁSÚ távirányító adók kiváltására alkalmas.

Az alábbi termékekkel kompatibilis:

Az egyes gombokra más-más gyártmány is feltanítható.

ASTER, HONNOR, TIGERMAT PROTECO:



BFT régebbi, fix kódos:



CAME:



STAGNOLI, (nincs kép)

PRASTEL (nincs kép)

NICE FLO (fix kódos, kék tokkal):



KEY (nincs kép), ROGER (nincs kép), TELCOMA (nincs kép), MARANTEC 433:



DITEC GOL4C:



RIB (sárga gombos):



RIB MOON sárga LED:



BENINCA (sárga gombos)



CARDIN (zöld gombos)



**És még sok másik...
Részletes ismertető itt...**

http://motoroskapu.hu/tavadok/Osszes_taviranyito.html

Tanítás:

Az új távirányítóban általában egy gyári tesztelő kód van, ezért **TÖRLÉSSEL** kell kezdeni!

Törlés:

1. Az ÚJ GATE adók **1-es és 2-es** („A” és a „B”) **gombjait egyszerre megnyomjuk és nyomva tartjuk**, a LED először gyorsan 3-szor felvillan,
2. Az 1-es („A”) gomb **lenyomva marad**, a 2-es („B”) gombot elengedjük, majd 3-szor egymás után megnyomjuk.

Ha a törlés sikerült, akkor a LED gyors villogásba kezd.

(Ez az eljárás minden gombot töröl, a gombok egyenkénti törlésére nincs mód!)

Ellenőrizze, hogy a távirányítóban van-e (maradt-e) megtanult kód, vagy üres.

- Üres a gomb: Ha gombnyomásnál 3 másodpercig semmi, majd a LED kétszer villan.
- Programozott a gomb: Ha gombnyomásnál a LED folyamatosan világít, vagy szaporán villog.

A már felprogramozott nyomógombra csak úgy lehet újra tanítani, ha előtte törlést végzünk!

Tanítás, kód átvétele másik távirányítóról:

Egy régi, működő adóval fordítsuk szembe a ÚJ GATE adót, (kb. 1-2 cm-re legyenek egymástól,) vagy illesszük őket össze nagyon közel egymáshoz!

1. **A régi adón nyomjuk meg és tartjuk lenyomva azt a gombot, amit át akarunk tanítani az újra.**
2. **Az ÚJ GATE adón nyomjuk meg és tartjuk lenyomva azt a gombot, amire tanítani szeretnénk. A LED kétszer röviden felvillan, majd 3 x hosszán, ekkor a tanítás kész!**

Megjegyzés: Az ÚJ GATE távadók meglévő rendszerek bővítésére, pótlására lettek tervezve. Csak meglévő (működő) másik távirányító adóról tud kódot tanulni.